

# Familia de generador y sonda de tonos Pro3000™

---

## Introducción

Detenga los zumbidos. Find Cables Faster with Clear, Precise Toning Clear - Innovative filter technology blocks interference (“buzz”) that makes tracing difficult (“F” models only) Precise – SmartTone™ technology provides five distinct tones for exact pair identification Sends loud tone up to 10 miles (16 kilometers) on most cables Loud speaker on probe makes the tone easier to hear through drywall, wood, and other enclosures Angled bed-of-nails clips allow easy access to individual pairs RJ-11 connector is ideal for use on telephone jacks Attach nylon pouch (included in kit) to your belt for easy transport Signal Interference can be caused by multiple sources (i.e. power cables, fans, lighting, etc.) and can make tracing communication cabling almost impossible. La sonda Pro3000F usa una tecnología innovadora de filtrado para obstruir las interferencias de señal y facilitar la localización del cable, independientemente del entorno de trabajo. Dependiendo de la región, la interferencia de señal puede ser de 60 Hz, que es más común en Norteamérica, o 50 Hz, que es más habitual en Europa y Asia. Por esta razón, existen 2 versiones de la sonda con filtrado Pro3000F. El Pro3000F60, que obstruye las señales de 60 Hz y sus armónicos, y el Pro3000F50, que bloquea las interferencias a 50 Hz y sus armónicos. Los técnicos también pueden cambiar entre los modos filtrado y sin filtrar con solo presionar un botón. El potente altavoz de la sonda también permite el uso en lugares ruidosos y localizar el cable a través de paneles de yeso, madera u otros materiales. La sonda también ofrece una función de apagado automático que desactiva la sonda después de 5 minutos para conservar la vida útil de la batería. La sonda con filtrado Pro3000F se vuelve aún más útil cuando se combina con el generador de tonos Pro3000. El generador de tonos Pro3000 permite la conexión directa de cables sin conectorizar gracias a las pinzas de conexión multicontacto angulares o de tomas con conectores de tipo RJ con el conector macho RJ-11. El fuerte tono del generador de tonos y la tecnología SmartTone™ permiten la identificación precisa de los pares a una distancia de hasta 16 km (10 millas).



## Generador de tonos analógicos y SmartTone™ Pro3000

Use la función SmartTone™ del generador de tonos Pro3000 para identificar el par correcto. Simplemente cortocircuite el par seleccionado en el extremo próximo o remoto para cambiar la cadencia del tono generado. El cambio de tono que se escucha a través de la sonda puede ayudarle a identificar el par correcto del cable. SmartTone™ emite cinco tonos diferentes para la identificación exacta de los pares.



## Características del generador de tonos:

SmartTone™ Send tone signal up to 10 miles on most cables Line cord features angled bed-of-nails clips and a rugged RJ-11 plug for direct access to phone and data jacks without adapters External switch allows selection of solid or alternating tone options, indicated with solid or flashing LEDs Continuity Testing Line polarity confirmation

## La sonda con filtrado Pro3000F cuenta con:

Innovative filtered probe obstructs signal of 60 Hz or 50 Hz external interference Switch between filtered and unfiltered modes

with one button press. Tone and trace wire on non-active networks Auto-off capability extends battery life Loud probe speaker is audible in noisy locations



## Sonda sin filtrado Pro3000

Para los técnicos que no necesitan una sonda con filtrado, existe la sonda Pro3000 original. El diseño ergonómico y elegante es fácil de usar y de manejar. Al igual que la sonda con filtrado Pro3000F, la sonda sin filtro Pro3000 cuenta con un potente altavoz para escuchar claramente el tono a través de paredes, carcasas y en entornos ruidosos. El botón de encendido está encastrado para evitar que la sonda se encienda accidentalmente estando guardada.





## Especificaciones

### Especificaciones del generador de tonos Pro3000

Interfaz de usuario	Slide Switch selects Continuity or Tone Mode Push button switch selects SOLID, ALT, or OFF Tone mode LED Continuity/Polarity LED
Frecuencia continua	1000 Hz nominal
Frecuencia alterna	1000/1500 Hz nominal
Protección contra el exceso de tensión	60 V CC en modo Tonos/Polaridad
Potencia de salida en modo Tonos	8 dbm en 600 ohmios
Nivel de voltaje de salida en modo Continuidad	8 V CC con pila cargada
Pilas	Alcalina de 9 V
Temperatura	En funcionamiento: de -20 °C a +60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C
Dimensiones	2,7 in x 2,4 in x 1,4 in (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)





### Especificaciones de la sonda con filtrado Pro3000F

Interfaz de usuario	ON/OFF button (Push 1 second to activate, Press to turn off, Auto-off after 5 minutes) Filtered/Unfiltered Mode Button with LED (Green = Filtered, Red = Unfiltered) Volume dial Replaceable tip 3,5 mm earphone jack
---------------------	---

Frecuencias filtradas	Sonda Pro3000F60: 60 Hz and its harmonic frequencies Pro3000F50 Probe: 50 Hz y sus frecuencias armónicas
Pilas	Alcalina de 9 V
Temperatura	En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C
Dimensiones	9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

### Especificaciones de la sonda analógica sin filtrado Pro3000

Interfaz de usuario	ON/OFF pushbutton (Hold to activate, release to turn off) Volume dial Replaceable tip 3,5 mm earphone jack
Pilas	Alcalina de 9 V
Temperatura	En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C
Dimensiones	9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

				
Característica	Sonda y generador de tonalidades análogas Pro3000	Pro3000F60-KIT	Pro3000F50-KIT	Intellitone Pro 200 (MT-8200-60-KIT)
Detección de señal analógica	X	X	X	X
Detección de señal digital				X
SmartTone™	X	X	X	X
Se usa en redes inactivas	X	X	X	X
Se usa en redes activas				X
Filtro de frecuencias		60 Hz	50 Hz	
Conector de 3,5 mm	X	X	X	

Punta reemplazable	X	X	X	
Apagado automático		X (sonda: 5 minutos)	X (sonda: 5 minutos)	X (generador de tonos = 2,5 horas, sonda = 1 hora)
Mapa de cableado				X
Indicador de intensidad de señal				X

Modelo	Descripción
Pro3000F60	Sonda filtrada Pro3000F (60 Hz)
PRO3000F60-KIT	Kit de generador y sonda de tonos con filtrado Pro3000F (60 Hz)
Pro3000F50	Sonda filtrada Pro3000F (50 Hz)
PRO3000F50-KIT	Kit de generador y sonda de tonos con filtrado Pro3000F (50 Hz)
26200900	Generador de tonos Pro3000
26000900	Kit de generador de tonos analógicos y sonda sin filtrado Pro3000
26100900	Sonda sin filtrado Pro3000
26100103	Punta de repuesto para sondas PRO3000F60, PRO3000F50 y Pro3000 sin filtrado



# Acerca de Fluke Networks

Fluke Networks es el líder mundial en herramientas de certificación, resolución de problemas e instalación para profesionales que instalan y ofrecen mantenimiento de infraestructura de cableado de redes importantes. Desde la instalación de los centro de datos más avanzados hasta la restauración del servicio en las peores condiciones climatológicas, nuestra combinación de confiabilidad legendaria y el rendimiento sin comparación garantiza que los trabajos se realizarán de forma eficiente. Entre los productos más representativos de la empresa se encuentra el innovador LinkWare™ Live, la solución de certificación de cableado conectada a la nube líder en el mundo, con más de catorce millones de resultados cargados hasta la fecha.

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (Internacional)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 1 de octubre de 2019 10:22 AM

Literature ID: 2447802C

© Fluke Networks 2018